

EasyDimmer 500

BRUGSVEJLEDNING



FUNKTION

Tænd-sluk: Tryk én gang kortvarigt for at tænde og slukke lyset ved det seneste gemte dæmpningsniveau.

Dæmpning: Hold trykket inde (med lyset tændt) for at dæmpe og for at indstille lysdæmperen. Dæmpningsniveauet er gemt når trykket slippes. Tryk igen for at ændre dæmpningsniveauet (op og ned) og slip trykket ved det ønskede dæmpningsniveau. Tryk igen og hold trykket inde for at ændre dæmpningsniveauet op og ned.

Fuld lysstyrke: Tryk på trykket 2 gange hurtigt efter hinanden for at nulstille til 100% lysstyrke.

Hukommelse: Hold trykket inde og dæmp til det ønskede niveau. Når det ønskede dæmpningsniveau er opnået slip trykket for at gemme det ønskede dæmpningsniveau. Ved tænd, ved kort tryk, vil dæmpningsniveauet være som sidst gemt

Standard lysstyrke: Hvis lysdæmperen ved seneste sluk var dæmpet til under 20% vil lysdæmperen automatisk ved næste tænd, tænde ved 20% lysstyrke.

Minimum lysstyrke indstilling: Hold trykket inde for at dæmpe til det ønskede dæmpningsniveau. Tryk herefter på trykket hurtigt 5 gange: lysdæmperen vil blinke 5 gange for at bekræfte indstillingen.

Gendan standardindstillinger: Tryk på trykket 7 gange. Produktet vil herefter blinke 7 gange for at godkende.

ADVARSEL

Såfremt lysdæmperen installeres på grupper med fx elektroniske vinduer, ventilatorer mv. anbefales altid at montere transientbeskyttelse som skal monteres mellem N og L så tæt som muligt på lysdæmperen.

SPECIFIKATION

Spænding	220-240 V~
Frekvens	50/60Hz
Temperatur	- 20°C + 40°C
Luftfugtighed	0 to 90%Rh
Overbelastningsbeskyttelse	Ja
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Temperaturbeskyttelse	Ja
Dæmpnings belastning	Automatisk
Dæmpbar LED lamper	5-250VA
Elektronisk Transformatore	10-500VA
Glødepærer, halogen	10-500VA

Safety Compliance: IEC 60669-2-1 : 2013

EMC Compliance: IEC 60669-2-1 : 2002+A1:2008+A2:2015

DIAGRAM

